


《寒冷地等で作動を停止するには》

スキー場などで明け方にドアミラーが凍結することが予想され、駐車時にドアミラーを格納しないようにするには、ミラー格納スイッチに中立位置がある場合には中立にします。格納スイッチが押しボタン式の場合には、下記の手順で格納を停止することができます。


手順



キーを [OFF] にします。




ミラースイッチを格納の位置にします。
(※ミラーは動きません。)



キーレスで格納設定の場合は
一旦ドアロックします。

A C C連動で格納設定の場合は
キー [OFF] 後10秒待ちます。



ミラースイッチを起動に戻します。
(※ミラーは動きません。)

以上で本ユニットの作動は停止します。

キーを [ON] にして1回ドアミラースイッチで格納／起動すると作動停止は解除され、停止前の作動に復帰します。